

Information

Info Nr.: WE-DE-GA-MCD-08-19-AIC_Clamshell_Reparaturkit_ATX

Datum: 18.11.2019

Clamshell Reparaturkit ATX (Cold Shrink) CK404306

Garland hat festgestellt das sich der Zustand der äußeren Gummierung des ATX-Schlauch im laufenden Betrieb verschlechtert. Bisher war die einzige Möglichkeit den ATX-Schlauch in Stand zu setzen ein kompletter Austausch des ATX-Schlauch mit Kabelbaum, kostenintensiv und zeitaufwändig. Um dies zu vermeiden hat Garland einen Reparaturkit entwickelt der schnell und einfach montiert werden kann und vermeidet das der gesamte ATX-Schlauch ausgetauscht werden muss. In Zukunft soll dieser Kit genutzt werden um beschädigte ATX-Schläuche wieder in Stand zu setzen.

Die Muffe des Reparaturkit kann montiert werden, wenn die äußere Gummierung beschädigt ist. Das Kit ist nicht geeignet wenn der innere Metallmantel beschädigt ist. In diesem Fall muss weiterhin der ATX Schlauch mit Kabelbaum ersetzt werden.

Die folgenden Punkte beschreiben wann und wie das Kit eingesetzt werden kann.

Der Einsatz des Kit wird auch vorbeugend empfohlen wenn keine Beschädigung der Gummierung ersichtlich ist. Mit der Montage der Muffe wird der ATX Schlauch besser geschützt.



beschädigter ATX Schlauch



ATX Schlauch mit Muffe aus dem Kit

Information

Info Nr.: WE-DE-GA-MCD-08-19-AIC_Clamshell_Reparaturkit_ATX

Datum: 18.11.2019

Clamshell Reparaturkit ATX (Cold Shrink) CK404306

Wird das Kit an einem Grill montiert bei dem die Fittings einen 45Grad Winkel haben, wird die Montage an beiden Fittings empfohlen.

Wird das Kit an einem Grill mit 20Grad Fittings montiert, darf die Muffe nicht am Fitting des Chassis montiert werden. Nur die Muffe am Fitting der Heizplatte darf montiert werden.

45° Fitting am Plattencover

Fitting der Heizplatte (im Bild unten gezeigt)

MUFFE montieren

Fitting am Chassis (nicht gezeigt)

MUFFE montieren



20° Fitting am Plattencover

Fitting der Heizplatte (im Bild unten gezeigt)

MUFFE montieren

Fitting am Chassis (nicht gezeigt)

MUFFE NICHT montieren



Wenn die Abdeckungen der Grills entfernt wurden, dauert die Montage etwa 10 Minuten. Eine Installationsanleitung liegt dem Kit bei. Eine Videoanleitung erhalten Sie unter folgendem Link: <https://clamshell.garland-group.com/ViewPublicDocument.asp?d=623>

Für die kommenden 12 Monate wird das Kit dem Zertifizierungskit beigelegt (das Kit braucht nicht separat bestellt werden) Eine Serviceinformation mit den Änderungen im Zertifizierungskit wird in Kürze veröffentlicht.

Garantie:

Innerhalb der 24 monatigen Garantie kann die Montage des Kit abgerechnet werden. Die folgenden maximalen Arbeitszeiten dürfen bei der Abrechnung nicht überschritten werden.

Model	ME1P	ME2P	ME3P / ME3PX
Zeitvorgabe in Minuten	30	40	50

KIT Teilenummern

Das Reparaturkit kann mit Artikelnummer CK4604306 bestellt werden. Alle neuen ATX-Schläuche werden bereits mit Muffen ausgeliefert. Wenn ein ATX-Schlauch getauscht wird braucht der Kit nicht separat bestellt werden.

Im Kit enthalten:

Beschreibung	Menge
Installationsanleitung	1
Cold Shrink Muffe	2

Seite 2 von 2